

**AWR-2016**

# 16路智慧型數位監控系統

## 功能特性

- ◆可支援NTSC、PAL等系統影像信號
- ◆錄影解析度：720x480/720x240/360x240，每支攝影機可分別設定
- ◆畫面分割可選擇1/4/9/16等畫面顯示
- ◆監控、錄影、搜尋、放影、遠端監控等同步進行
- ◆圖控化、全中文操作介面
- ◆內建支援RAID0,1磁碟陣列功能(選購)
- ◆LCD面板設計顯示硬碟即時狀態(選購)
- ◆具有Watch Dog功能與斷電復歸功能
- ◆硬碟可直接熱抽取更換(選購)
- ◆可個別調整攝影機之亮度、色彩及對比



## 產品規格

攝影機輸入	AWR-2016 可輸入16支
顯示張數	AWR-2016每秒可達480張
錄影張數	AWR-2016每秒可達120張
影像輸出	VGA x 1、TV RCA Output x 1
聲音輸入	4組 可增加至16組 (選購)
警報輸入接點	可輸入16組
警報輸出接點	可輸出16組
錄影畫質	4階，可個別調整
畫面變動靈敏度	13階，可個別調整
攝影機字元	英文14字元，中文7字元，且可設定大小
影像儲存格式	MJPEG
錄影方式	連續錄影、警報錄影、位移偵測錄影、警報前預錄1分鐘
錄影排程	可依不同之使用狀況設定不錄影方式
位移偵測	每支攝影機可設定5個偵測區域，偵測靈敏度250階，可調整
智慧型搜尋	可於已存錄之影像上劃定搜尋區塊，系統自動檢知畫面變動時間
錄影資料轉存	影像資料可直接以與Windows系統相容之AVI格式轉存，並直接撥放，或存成JPEG圖檔，JPEG圖檔加印浮水印辨識，以防竄改
使用者許可權管理	可設定使用者登入名稱及密碼，並可設定使用權限
使用者登入\警報紀錄	可紀錄使用者登入及警報發生之時間及狀態
遠端連線	可於遠端透過PSTN、ISDN、TCP/IP等方式作及時間看、影像重播、系統設定、 雙向語音傳輸等功能，並可直接使用瀏覽器進行遠端監看
迴轉台及全功能攝影機控制介面	RS-485，可控制攝影機鏡頭之遠近、焦距、光圈及啟動雨刷燈光等
系統自我監測	系統自我監測功能，於系統異常時自動重新開機
快速預覽搜尋	每天以樹狀方式(1小時/10分鐘/1分鐘)快速並縮短搜尋時間

