

# SDVR-4000 簡易操作

## 1. 回放

- (1). 按下面板 SEARCH 鍵進入回放搜尋畫面
- (2). 使用 ↑ ↓ 鍵選擇要回放之日期後，按下 SEL 鍵
- (3). 再使用 ← → 鍵選擇要回放的攝影機後，按下 SEL 鍵
- (4). 選擇好以後按下面板左方 PLAY 鍵開始回放
- (5). 回放完畢後再按下面板右方 ESC 鍵離開回到即時畫面

## 2. 備份靜態照片

- (1). 將 USB 隨身碟插入機器後方 USB 插槽中
- (2). 選擇好要備份之時間區間後，進行回放
- (3). 在回放過程中選擇欲備份之畫面後，按下 || 鍵將畫面  
暫停
- (4). 暫停後，按下面板 CAPTURE 鍵即完成備份靜態照片

